

avacon



# Installations- anleitung

**FRITZ!Box 7590 AX für Internet & Telefonie  
der Avacon Connect**

Zukunft beginnt zusammen



# Willkommen bei Avacon Connect


## Installationsanleitung für die FRITZ!Box 7590 AX

Schließen Sie bitte die Geräte in der gezeigten Reihenfolge an.

Ihre neue FRITZ!Box schließen Sie bitte am Nachmittag des Schaltungstermins an. Ihr Internetzugang ist nach Abschluss der automatischen Konfiguration bereits funktionsfähig. Viel Spaß beim Surfen. Dazu erhalten Sie eine extra Information.

### 1. FRITZ!Box am ONT anschließen

Schließen Sie Ihre neue FRITZ!Box am **ONT** an. Verbinden Sie dazu das mitgelieferte graue oder ein anderes Netzwerkkabel (CAT 5e oder höher) mit der Buchse **„LAN“** des **ONT** und der Buchse **„WAN“** (blauer Steckplatz) der **FRITZ!Box**. Der ONT muss ans Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet sein.



FRITZ!Box 7590 AX

### 2. FRITZ!Box an das Stromnetz anschließen

Schließen Sie die FRITZ!Box erst **nachdem** die beiden **rechten LED** am **ONT dauerhaft grün** leuchten an das Stromnetz an. Diese LED können bis zu 15 Minuten blinken.

Die Leuchtdiode **„Power/DSL“** an der FRITZ!Box beginnt nach einigen Sekunden zu **blinken** und zeigt damit die **Betriebsbereitschaft** der FRITZ!Box an.

### 3. Internetzugang wird automatisch eingerichtet

Sobald die FRITZ!Box mit dem ONT und dem Stromnetz verbunden ist, werden Ihre Zugangsdaten automatisch geladen und die FRITZ!Box konfiguriert. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern – **ziehen Sie währenddessen auf keinen Fall den Stecker.**

Während der Synchronisierung leuchten die LED-Lämpchen an der Vorderseite der FRITZ!Box. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die **LED für „Power/DSL“ dauerhaft**. Jetzt ist Ihre **FRITZ!Box einsatzbereit**.

### 4. Analoge Telefone anschließen

Schließen Sie analoge Telefone an die Buchsen **„FON 1“** und **„FON 2“** an. Die FRITZ!Box hat diese Buchsen in zwei Ausführungen: hinten für RJ-11- und seitlich für TAE-Stecker.




## 5. Schnurlostelefone anmelden

Bringen Sie Ihr schnurloses Telefon in den Anmeldemodus. Lesen Sie dazu die Dokumentation Ihres Telefons. Anschließend **geben Sie die PIN der FRITZ!Box am Telefon ein** (der voreingestellte Wert ist „0000“).

Drücken Sie dann für etwa **10 Sekunden die „DECT“-Taste** auf der FRITZ!Box, bis die Leuchtdioden **„WLAN“, „DECT“ und „Connect“ blinken**. Ihr Telefon wird angemeldet.

Die FRITZ!Box unterstützt gleichzeitig bis zu sechs Schnurlostelefone beliebiger Hersteller.



## 6. Computer anschließen

### Mit einem Netzwerkkabel

Schließen Sie das graue Netzwerkkabel an einer der LAN-Buchsen der FRITZ!Box an und verbinden Sie das andere Ende mit dem **Netzwerkanschluss** Ihres Computers.

### Über WLAN per Kennwort

Sie können Ihre Computer und Smartphones mit dem **WLAN-Netzwerkschlüssel** an der FRITZ!Box anschließen.

Dazu öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie das WLAN-Funknetz (SSID) Ihrer FRITZ!Box. Geben Sie dann den WLAN-Netzwerkschlüssel ein und stellen Sie die Verbindung her.

A blue graphic titled "FRITZ! Notiz" (FRITZ! Notice) provides instructions for the FRITZ!Box. It includes a QR code and a table of settings.

**Power / DSL**

- Drücken Sie die On/Off-Taste (oben links)
- Blinken Sie bis die On/Off-Taste leuchtet

**WLAN**

- Drücken Sie WLAN an/aus (unten links)
- Blinken Sie bis WLAN an/aus leuchtet

**New DECT**

- Drücken Sie die Taste wiederholen
- Blinken Sie bis die Taste wiederleuchtet
- Blinken Sie bis Sprachnachrichten im Netz

**Connect/WPS**

- Drücken Sie WLAN oder DECT (oben rechts)
- Blinken Sie bis WLAN oder DECT (oben rechts) leuchtet

**Info**

- In 30 Sekunden wiederholen Sie die FRITZ!Box-Anmeldung (wenn notwendig)
- Suchen Sie bei wichtiger Notiz auf <http://fritz.box>

Einstellungen ab Werk	
WLAN-Funknetz (SSID)	FRITZ!Box 7590
WLAN-Netzwerkschlüssel	6471.0472.8675.7124.2207
FRITZ!Box-Kennwort	tenox5315

### Avacon Connect GmbH

Peiner Str. 47  
30880 Laatzen

[avacon-connect.de](http://avacon-connect.de)

### Sie haben Fragen?

Unser Kundenservice ist für Sie da.

**T 0800 80 80 570**

Mo – Fr 8.00 – 20.00 Uhr | Sa 8.00 – 16.00 Uhr